

30-40-80m Koaxtrap-Dipol DK5VQ

Trap 30 Mtr : F0 = 10,150 MHz, Durchm. 5,8 cm, 5 1/2 Windungen, 1,20m RG58
an den Enden je 5cm abisoliert

Trap 40 Mtr : F0 = 7,05 MHz, Durchm. 6,8 cm, 6 1/2 Windungen, 1,575m RG58
an den Enden je 5cm abisoliert

Länge der Dipoläste pro Band:

30m : 7,52 m

40m : + 1,65 m

80m : + 4,80 m

Trapdesign:

